



ertebat rasa

مشخصات:

اندازه:

اندازه بدهه: ۱۰.۶cm در ۲.۶cm در ۰.۵cm

اندازه آتن: ۸.۵cm

باطری: ۱۴۰۰mAh , 3.7V

امکانات:

قابلیت VOX

قابلیت QT/DQT

قابلیت Time-out Timer

جهز به Battery Saving

جهز به Scanning Switch

جهز به ۱۶ کانال

محتویات جعبه:

بیسیم، باطری، پایه شارژر و بست کمربندی

همراه با کارت گارانتی و مجوز حمل

یکسال گارانتی



MOTOCOM MC555

General	
Frequency range	UHF 433.050-433.500MHz
Memory channels	16
Operation voltage	3.7V DC
Frequency stability	±2.5ppm
Operation temperature	-20°C / +50°C
Mode of operation	Simplex
Antenna impedance	50Ω

Receiver	
Sensitivity	-122dBm (12dB SINAD)
Audio power	0.4W (8R Load)
Audio distortion	≤10%
Intermediation (W/N)	≥65dB / ≥60dB
Adjacent channel select	≥65dB / ≥60dB
Clutter suppression	≥65dB
Receiver current	≤ 380mA

Transmitter	
Maximum deviation	≤5KHz / ≤2.5KHz
Spurious emission	≤ 7.5uW
Adjacent channel power	≤-65dB / ≤-60dB
SNR (W/N)	≥-45dB / ≥-40dB
QT/DQT (W/N)	0.7±0.1KHz / 0.4±0.1KHz
Modulation sensitivity	8-12mV
Transmission current	≤ 1.2A